

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic național

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) și (9), al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și Ț) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la rețea și autorizare în domeniul energiei electrice,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 noiembrie 2007,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Operatorii economici și titularii de licență care își desfășoară activitatea în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând de la data de 1 iulie 2008.

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opreș

București, 8 noiembrie 2007.
Nr. 46.

ANEXĂ

REGULAMENT

pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic național

CAPITOLUL I Cadru legislativ

Art. 1. — Regulamentul pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic național este emis în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. Ț) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea energiei*.

Art. 2. — Activitatea de măsurare a energiei electrice de către operatorii economici atestați în acest scop de către autoritatea competentă, respectiv de către operatorii de rețea care dețin licență de transport sau de distribuție a energiei electrice, este reglementată prin Legea energiei și prin Codul de măsurare a energiei electrice, denumit în continuare *Cod*.

CAPITOLUL II Scop

Art. 3. — Prezentul regulament stabilește:

a) condițiile generale de atestare ca operator de măsurare a operatorilor economici care asigură servicii de măsurare a energiei electrice; actul obținut prin acest tip de atestare se numește atestat de operator de măsurare;

b) procedura de atestare ca operator de măsurare;

c) procedura de reatestare ca operator de măsurare;

d) procedura de modificare a atestatului de operator de măsurare;

e) procedura de suspendare și de retragere a atestatului de operator de măsurare;

f) competențele, drepturile și obligațiile operatorului economic titular al unui atestat de operator de măsurare;

g) contribuții bănești pentru acordarea sau modificarea atestatului de operator de măsurare.

CAPITOLUL III Domeniu de aplicare

Art. 4. — Prevederile prezentului regulament se aplică de către:

a) operatorii economici care solicită autorității competente acordarea, modificarea sau retragerea atestatului de operator de măsurare;

b) operatorii economici cărora, în condițiile reglementărilor, autoritatea competentă le suspendă sau le retrage atestatul de operator de măsurare.

Art. 5. — (1) Pot să fie, în condițiile legii, operatori de măsurare a energiei electrice:

a) operatori de distribuție;

b) operatorul de transport și de sistem;

c) producători de energie electrică;

d) operatori independenți, care sunt operatori economici, alții decât cei enumerați la lit. a) — c).

(2) Toate categoriile de operatori economici enumerați la alin. (1) pot solicita atestarea ca operatori de măsurare de către autoritatea competentă, în condițiile prezentului regulament.

CAPITOLUL IV Definiții și abrevieri

Art. 6. — În contextul prezentului regulament se aplică următoarele definiții și abrevieri:

Termen sau abreviere	Definiție
Autoritatea competentă	Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) sau succesorul acesteia
Atestare ca operator de măsurare	Activitate desfășurată de autoritatea competentă privind acordarea atestatului de operator de măsurare
Atestat de operator de măsurare	Act tehnic și juridic, emis de autoritatea competentă în conformitate cu prezentul regulament, prin care se acordă unui operator economic permisiunea de a efectua servicii de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic național
Balanță energetică	Diferența dintre totalul energiilor intrate în și totalul energiilor ieșite dintr-un nod sau contur energetic
Concentrator	Echipament care asigură achiziționarea, integrarea și/sau efectuarea de prelucrări primare și de memorare a datelor de la mai multe contoare de energie electrică și transmiterea acestora și a rezultatelor intermediare la un punct de centralizare
Consumator de energie electrică	Persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu
Contor de decontare	Contor de energie electrică pe baza căruia se efectuează decontarea energiei electrice tranzacționate
Contor-martor	Contor de energie electrică care are aceleași caracteristici cu contorul de decontare, montat astfel încât să măsoare aceleași mărimi cu contorul de decontare, pentru verificarea corectitudinii înregistrării contorului de decontare
Departament de specialitate	Departamentul de acces la rețea și autorizare pentru energia electrică din cadrul ANRE
Estimare a datelor măsurate	Procedeu de calcul, cu ajutorul unui model matematic, al datelor greșite, al datelor lipsă sau al datelor care nu sunt momentan disponibile, privind consumul de energie corespunzător intervalelor de timp pentru care se face tranzacția pe piața de energie
Grup de măsurare a energiei electrice	Ansamblu format din contor și transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum și toate elementele intermediare care concurează la măsurarea energiei electrice
Loc de consum	Incinta sau zona în care sunt amplasate instalațiile de utilizare ale unui consumator, unde se consumă energie electrică prin una sau mai multe instalații de racordare; un consumator poate avea unul sau mai multe locuri de consum, după caz, în incinte/zonă diferite sau în aceeași incintă /zonă
Modificare a atestatului de operator de măsurare	Emitere de către autoritatea competentă a unui atestat de operator de măsurare modificat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament
Operator de măsurare a energiei electrice	Operator economic, atestat de autoritatea competentă, care efectuează servicii de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic național
Profil de consum standard	Curbă de sarcină prestabilită pe categorii de consumatori și intervale de timp caracteristice
Punct de decontare	Loc, stabilit prin convenție sau prin reglementări, al unei rețele electrice, pentru tranzacționarea unei cantități de energie electrică între două persoane fizice sau juridice
Punct central	Punct de plasare a sistemului de citire automată în care se realizează funcțiile de achiziționare și de prelucrare a datelor și de gestionare a bazei de date achiziționate
Punct de delimitare	Loc, stabilit prin convenție, al unei rețele electrice, în care se delimitează patrimonial instalațiile electrice a două persoane fizice sau juridice
Punct de măsurare	Loc în care se montează grupul de măsurare a energiei electrice
Reatestare ca operator de măsurare	Acordarea unui nou atestat de operator de măsurare unui titular de astfel de document a cărui durată de valabilitate expiră sau a expirat
Retragere a atestatului de operator de măsurare	Emitere de către autoritatea competentă a unei decizii prin care unui operator economic atestat ca operator de măsurare i se anulează dreptul de a desfășura activitățile pentru care a fost atestat

Termen sau abreviere	Definiție
Serviciu de măsurare a energiei electrice	Serviciul prestat de operatorul de măsurare a energiei electrice, care constă în operarea sistemului de măsurare a energiei electrice pentru categoriile de puncte de măsurare pentru care deține competențe și prin care acesta asigură informațiile pe baza cărora se gestionează și se facturează consumul de energie electrică
Sistem de măsurare a energiei electrice	Ansamblu de echipamente și programe de calcul care asigură măsurarea consumului de energie electrică, incluzând grup de măsurare și, după caz, concentratoare, sisteme de legătură între acestea, registrul și baza de date rezultate din măsurare, formule de agregare, programe de prelucrare și transmisie de date
Substituire a datelor	Înlocuirea datelor înregistrate, în momentul în care nu a fost trecut testul de validare a modului de înregistrare, respectiv a datelor care lipsesc din înregistrări, cu date furnizate de un contor-martor sau cu date calculate
Suspendare a atestatului de operator de măsurare	Emitere de către autoritatea competentă a unei decizii prin care unui operator economic atestat ca operator de măsurare i se suspendă, pentru o perioadă de timp, dreptul de a desfășura activitățile pentru care a fost atestat
Tranzacție	Convenție între două părți, sub forma unui act, prin care se face un schimb comercial; în cazul energiei electrice, acest act poate fi un contract de vânzare-cumpărare, de achiziție sau de furnizare de energie electrică
Validare a datelor	Procedură de verificare a corectitudinii citirii și înregistrării informațiilor de măsurare
BRML	Biroul Român de Metrologie Legală
DGFP	Direcția generală a finanțelor publice
IBD	Interval bază de decontare
Î T	Înaltă tensiune
JT	Joasă tensiune
MT	Medie tensiune
OMEPA	Operatorul de măsurare a energiei electrice pe piața angro
OUG	Ordonanța de urgență a Guvernului
PRE	Parte responsabilă cu echilibrarea
SEN	Sistemul electroenergetic național

CAPITOLUL V

Documente de referință

Art. 7. — Dispozițiile prezentului regulament se coroborează cu dispozițiile următoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007;

b) Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

c) Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, cu modificările și completările ulterioare;

d) Regulament pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 5 mai 2004, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2007;

e) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei nr. 17/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 iulie 2002;

f) Codul comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004;

g) Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 3 septembrie 2007;

h) Regulamentul pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare;

i) Regulament de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice și termice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Competențe și condiții generale privind atestarea ca operator de măsurare

Art. 8. — Titularul de atestat de operator de măsurare deține competențe, structurate pe categorii, pentru operarea sistemelor de măsurare a energiei electrice, având următoarele caracteristici:

a) atestat categoria A, pentru operarea sistemelor de măsurare a energiei electrice cu citire orară și teletransmitere a datelor de măsurare, cuprinzând: transformatoare de măsurare de curent sau/și de tensiune cu clasa de exactitate cel puțin egală cu 0,2 S, transformatoare de măsurare de tensiune cu clasa de exactitate 0,2 și contoare electronice cu clasa de exactitate cel puțin egală cu 0,2 S pentru energia activă, respectiv 1 pentru energia reactivă, concentratoare (după caz), echipamente de teletransmitere a datelor, punct central;

b) atestat categoria B, pentru operarea sistemelor de măsurare a energiei electrice cu citire orară și teletransmitere a datelor de măsurare sau a sistemelor cu memorare a energiei vehiculate pe intervale de timp orare și transmitere în baza de date cu ajutorul unui calculator portabil, cuprinzând: transformatoare de măsurare de curent și, dacă este cazul, de tensiune cu clasa de exactitate cel puțin egală cu 0,5 și contoare electronice cu clasa de exactitate cel puțin egală cu 0,5 pentru energia activă, respectiv 2 pentru energia reactivă;

c) atestat categoria C1, pentru operarea sistemelor de măsurare a energiei electrice cu înregistrare a energiei tranzacționate pe intervale de timp orare și transmitere în baza de date cu ajutorul unui calculator portabil, a sistemelor cu citire și înregistrare scrisă a datelor din contoare cu acumulare, cuprinzând: transformatoare de măsurare de curent și de tensiune (ambele, dacă este cazul) cu clasa de exactitate cel puțin egală cu 1 și contoare electronice cu clasa de exactitate cel puțin egală cu 1 pentru energia activă, respectiv 3 pentru energia reactivă;

d) atestat categoria C2, pentru operarea sistemelor de măsurare a energiei electrice cu înregistrare a energiei tranzacționate pe intervale de timp orare și transmitere în baza de date cu ajutorul unui calculator portabil, a sistemelor cu citire și înregistrare scrisă a datelor din contoare cu acumulare, cuprinzând: transformatoare de măsurare de curent (dacă este cazul) cu clasa de exactitate cel puțin egală cu 1 și contoare electronice sau de inducție cu clasa de exactitate cel puțin egală cu 2 pentru energia activă, respectiv 3 pentru energia reactivă.

Art. 9. — Un titular de atestat de operator de măsurare deține competențe și pentru activități corespunzătoare oricărei categorii de atestat care urmează celui pe care îl deține în clasificarea făcută la art. 8; de exemplu, titularul de atestat categoria A deține competențe și pentru categoriile B, C1 și C2.

Art. 10. — Pentru instalarea, respectiv pentru mentenanța sistemelor de măsurare a energiei electrice nu este necesară atestarea în condițiile prezentului regulament.

Art. 11. — Pot solicita acordarea unui atestat de operator de măsurare operatorii economici care sunt persoane juridice, române sau străine.

Art. 12. — Autoritatea competentă nu acordă atestate de operator de măsurare următoarelor categorii de solicitanți:

a) operatorii economici care se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

b) solicitanții care au fost sancționați de autoritatea competentă, într-o perioadă de 5 ani anterioară datei de înregistrare a cererii, prin retragerea atestatului de operator de măsurare deținut în calitate de titular.

Art. 13. — Autoritatea competentă acordă și modifică atestate de operator de măsurare pe bază de contribuții bănești, conform prevederilor din anexa nr. 1.

CAPITOLUL VII

Atribuțiile operatorilor de măsurare a energiei electrice

Art. 14. — Operatorul de măsurare a energiei electrice efectuează servicii de măsurare a energiei electrice în limitele competențelor conferite de categoria/categoriile de atestat de operator de măsurare pe care o/le deține.

Art. 15. — (1) Operatorul de măsurare a energiei electrice care deține competențe precizate în atestatul categoria A sau B de operare a sistemelor de măsurare a energiei electrice are următoarele atribuții generale, care împreună constituie activitatea de operare:

a) realizează configurarea sistemului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a unor părți din acesta, programarea contoarelor și testarea corectitudinii parametrilor programați;

b) realizează instalarea bazei de date, aferentă unui sistem de măsurare a energiei electrice;

c) realizează actualizarea și administrarea bazei de date;

d) realizează achiziționarea datelor măsurate;

e) realizează validarea și substituirea datelor măsurate conform procedurilor;

f) realizează estimarea datelor privind consumul de energie electrică;

g) realizează stocarea datelor măsurate și validate;

h) realizează agregarea datelor măsurate, acolo unde este cazul;

i) realizează transmiterea datelor măsurate entităților care au dreptul, conform reglementărilor;

j) asigură securitatea datelor măsurate, protejându-le contra accesului neautorizat local și de la distanță, și asigură dreptul selectiv de acces la date conform procedurilor, pe bază de parole alocate corespunzător, acolo unde este cazul.

(2) Operatorul de măsurare a energiei electrice care deține competențe precizate în atestatul categoria C1 de operare a sistemelor de măsurare a energiei electrice are următoarele atribuții generale, care împreună constituie activitatea de operare:

a) realizează configurarea sistemului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a unor părți din acesta, programarea contoarelor și testarea corectitudinii parametrilor programați;

b) realizează citirea datelor măsurate;

c) utilizează, dacă este cazul, profiluri de consum standard aprobate de autoritatea competentă, pentru determinarea energiei tranzacționate;

d) realizează transmiterea datelor măsurate entităților care au dreptul, conform reglementărilor, în formatele și la termenele specificate de reglementări;

e) asigură securitatea datelor măsurate, protejându-le contra accesului neautorizat local, și asigură dreptul selectiv de acces la date conform procedurilor, pe bază de parole alocate corespunzător, acolo unde este cazul.

(3) Operatorul de măsurare a energiei electrice care deține competențe precizate în atestatul categoria C2 de operare a sistemelor de măsurare a energiei electrice are următoarele atribuții generale, care împreună constituie activitatea de operare:

a) realizează configurarea sistemului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a unor părți din acesta, programarea contoarelor și testarea corectitudinii parametrilor programați;

b) realizează citirea datelor măsurate;

c) realizează transmiterea prin personal a datelor achiziționate la operatorii bazei de date, la termenele specificate de reglementări;

d) asigură securitatea datelor măsurate, protejându-le contra accesului neautorizat local, și asigură dreptul selectiv de acces la date conform procedurilor.

Art. 16. — Pentru buna desfășurare a activității sale, operatorul de măsurare a energiei electrice va întocmi sau va utiliza procedurile operaționale indicate în Cod și specificate în prezentul regulament, în anexa nr. 2. Operatorul de măsurare a energiei electrice va întocmi, de asemenea, orice alte proceduri care sunt necesare pentru activitatea sa.

Art. 17. — (1) Operatorul de măsurare a energiei electrice are obligația de a pune la dispoziție, la cerere, partenerilor de schimb sau altor entități cărora le furnizează date de măsurare toate procedurile utilizate pentru administrarea sistemului de măsurare a energiei electrice.

(2) Operatorul de măsurare a energiei electrice are obligația de a pune la dispoziția autorității competente toate procedurile solicitate cu ocazia verificărilor și a controalelor efectuate la operator.

CAPITOLUL VIII

Procedura de solicitare a atestatului de operator de măsurare

Art. 18. — (1) Pentru atestarea ca operator de măsurare, solicitantul se adresează autorității competente printr-o cerere scrisă, care se întocmește conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

(2) Cererea este însoțită, în cazul operatorilor economici care nu sunt titulari de licență sau nu dețin atestat pentru executare de instalații electrice emise de autoritatea competentă, de documentele prezentate în continuare și întocmite conform precizărilor din anexa nr. 4:

a) act constitutiv al operatorului economic, în copie;

b) certificat de înregistrare la camera de comerț și industrie județeană/a municipiului București, în copie;

c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare ca operator de măsurare la autoritatea competentă, în original sau în copie;

d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de DGFP în a cărei rază teritorială operatorul economic se află în evidență, cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare ca operator de măsurare la autoritatea competentă, în original sau în copie;

e) situațiile financiare (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) încheiate la sfârșitul ultimului an financiar, înregistrate de operatorul economic la DGFP în a cărei rază teritorială se află în evidență, în copie;

f) curriculum vitae pentru fiecare dintre membrii echipei manageriale și pentru conducătorii tehnici având atribuții în coordonarea activității/activităților supuse atestării, care să reflecte formarea profesională și experiența acumulată în domeniul pentru care se solicită atestarea ca operator de măsurare a energiei electrice;

g) lista cuprinzând dotarea tehnico-materială, care să ateste capacitatea solicitantului de a desfășura activitatea/activitățile supusă/supuse atestării ca operator de măsurare;

h) declarație pe propria răspundere cu privire la existența în cadrul operatorului economic a dotărilor minime necesare

desfășurării activității/activităților supuse atestării ca operator de măsurare;

i) aviz BRML pentru activitatea de montare a mijloacelor de măsurare, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare;

j) organigrama operatorului economic;

k) prezentarea sistemului de măsurare a energiei electrice, a concepției bazei de date și a particularităților acesteia;

l) procedurile operaționale de măsurare indicate în Cod;

m) structura de personal alocat activității/activităților supuse atestării ca operator de măsurare a energiei electrice;

n) document din care rezultă respectarea prevederilor legale stabilite prin Legea nr. 319/2006;

o) dovada achitării a 50% din contribuția bănească pentru atestare ca operator de măsurare a energiei electrice.

(3) Operatorii economici care dețin atestat pentru proiectare sau executare de instalații electrice emise de autoritatea competentă vor anexa documente justificative prezentate la alin. (2), cu excepția celor prevăzute la lit. a), b), c), d), e) și j).

Art. 19. — În vederea acordării unui atestat de operator de măsurare tip A, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, următoarele documente:

a) copie integrală a legitimației de electrician autorizat având gradul de autorizare IV B;

b) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin un angajat având diplomă de inginer cu specialitatea electrotehnică, electroenergetică sau electromecanică, cu experiență în executare de lucrări de circuite secundare pentru stații electrice, montarea și programarea contoarelor, electrician autorizat conform cerinței prevăzute la lit. a); se va anexa curriculum vitae, din care să reiasă calificarea profesională, experiența profesională și detalii privind activitatea sa în domeniu; în avizul de montare a mijloacelor de măsurare eliberat de BRML se va/vor preciza numele acestui/acestor angajat/angajați;

c) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin 3 angajați având diplomă de inginer cu specialitatea electrotehnică, electroenergetică, electromecanică, automată sau electronică, cu experiență în programarea contoarelor, operare de sisteme de calcul, transmisia de date; se va anexa curriculum vitae pentru fiecare dintre angajați, din care să reiasă calificarea profesională, experiența profesională și detalii privind activitatea sa în domeniu;

d) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin un angajat având diplomă într-o specialitate informatică, cu experiență în operare de sisteme de calcul și administrarea bazelor de date; se va anexa curriculum vitae pentru acest angajat;

e) copie a actului de certificare a sistemului de management al calității (SMC), emis de una dintre societățile comerciale acreditate de RENAR, din care să reiasă că operatorul economic desfășoară activitățile supuse atestării într-un sistem de management al calității care îndeplinește condițiile standardului SR EN ISO 9001:2001, respectiv ISO 9001:2000 (doar pentru operatorii economici care nu sunt titulari de licență sau nu dețin atestat pentru proiectare ori executare de instalații electrice emise de autoritatea competentă).

Art. 20. — În vederea acordării unui atestat de operator de măsurare tip B, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, următoarele documente:

a) copie integrală a legitimației de electrician autorizat având gradul de autorizare IV B;

b) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin un angajat având diplomă de inginer cu specialitatea

electrotehnică, electroenergetică sau electromecanică, cu experiență în executare de lucrări de circuite secundare pentru stații electrice și în montarea și programarea contoarelor, electrician autorizat conform cerinței prevăzute la lit. a); se va anexa curriculum vitae, din care să reiasă calificarea profesională, experiența profesională și detalii privind activitatea sa în domeniu; în avizul de montare a mijloacelor de măsurare eliberat de BRML se va/vor preciza numele acestui/acestor angajat/angajați;

c) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin 3 angajați având diplomă de inginer cu specialitatea electrotehnică, electroenergetică, electromecanică, automatică sau electronică, cu experiență în programarea contoarelor, operare de sisteme de calcul, transmisia de date; se va anexa curriculum vitae pentru fiecare dintre angajați, din care să reiasă calificarea profesională, experiența profesională și detalii privind activitatea sa în domeniu;

d) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin 3 angajați cu calificare de electrician;

e) copie a actului de certificare a sistemului de management al calității (SMC), emis de una dintre societățile comerciale acreditate de RENAR, din care să reiasă că operatorul economic desfășoară activitățile supuse atestării într-un sistem de management al calității care îndeplinește condițiile standardului SR EN ISO 9001:2001, respectiv ISO 9001:2000 (doar pentru operatorii economici care nu sunt titulari de licență sau nu dețin atestat pentru proiectare ori executare de instalații electrice emise de autoritatea competentă).

Art. 21. — În vederea acordării unui atestat de operator de măsurare tip C1, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, următoarele documente:

a) copie integrală a legitimației de electrician autorizat având gradul de autorizare IV B;

b) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin un angajat având diplomă de inginer cu specialitatea electrotehnică, electroenergetică sau electromecanică, cu experiență în montarea și programarea contoarelor, electrician autorizat conform cerinței prevăzute la lit. a); se va anexa curriculum vitae, din care să reiasă calificarea profesională, experiența profesională și detalii privind activitatea sa în domeniu; în avizul de montare a mijloacelor de măsurare eliberat de BRML se va/vor preciza numele acestui/acestor angajat/angajați;

c) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin 3 angajați având diplomă de inginer cu specialitatea electrotehnică, electroenergetică, electromecanică, automatică sau electronică, cu experiență în programarea contoarelor; se va anexa curriculum vitae pentru fiecare dintre angajați, din care să reiasă calificarea profesională, experiența profesională și detalii privind activitatea acestora în domeniu;

d) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin 3 angajați cu calificare de electrician;

e) copie a actului de certificare a sistemului de management al calității (SMC), emis de una dintre societățile comerciale acreditate de RENAR, din care să reiasă că operatorul economic desfășoară activitățile supuse atestării într-un sistem de management al calității care îndeplinește condițiile standardului SR EN ISO 9001:2001, respectiv ISO 9001:2000 (doar pentru operatorii economici care nu sunt titulari de licență sau nu dețin atestat pentru proiectare ori executare de instalații electrice emise de autoritatea competentă).

Art. 22. — În vederea acordării unui atestat de operator de măsurare tip C2, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, următoarele documente:

a) copie integrală a legitimației de electrician autorizat având gradul de autorizare II B;

b) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin un angajat având diplomă de inginer cu specialitatea electrotehnică, electroenergetică sau electromecanică, cu experiență în montarea și programarea contoarelor, electrician autorizat conform cerinței prevăzute la lit. a); se va anexa curriculum vitae, din care să reiasă calificarea profesională, experiența profesională și detalii privind activitatea sa în domeniu; în avizul de montare a mijloacelor de măsurare eliberat de BRML se va/vor preciza numele acestui/acestor angajat/angajați;

c) copie a contractului individual de muncă pentru cel puțin 3 angajați cu calificare de electrician;

d) copie a actului de certificare a sistemului de management al calității (SMC), emis de una dintre societățile comerciale acreditate de RENAR, din care să reiasă că operatorul economic desfășoară activitățile supuse atestării într-un sistem de management al calității care îndeplinește condițiile standardului SR EN ISO 9001:2001, respectiv ISO 9001:2000 (doar pentru operatorii economici care nu sunt titulari de licență sau nu dețin atestat pentru proiectare ori executare de instalații electrice emise de autoritatea competentă).

Art. 23. — În vederea eliberării unui atestat de operator de măsurare, personalul tehnic cu pregătire superioară al solicitantului va face dovada absolvirii în cursul ultimilor 2 ani a unui curs de specialitate, în cadrul unei instituții abilitate; programa cursului trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) cunoașterea Codului și a prezentului regulament;

b) cunoașterea modului de funcționare a contoarelor electronice și/sau de inducție: ce indicații dau diferite tipuri de contoare, cunoașterea parametrilor contorului și a modului de calcul al energiei, înregistrarea energiei pe intervale orare la contoare cu curbă de sarcină, parole aplicate, sigilarea contorului;

c) cunoștințe de utilizare a softului pentru înregistrarea citirilor, validare și substituie a datelor.

CAPITOLUL IX

Procedura de atestare/reatestare ca operator de măsurare

Art. 24. — Cererea de atestare/reatestare ca operator de măsurare se înregistrează într-un registru de evidență a cererilor de atestare al autorității competente.

Art. 25. — (1) Autoritatea competentă analizează cererea și documentația anexată de solicitant la cererea de atestare/reatestare.

(2) Autoritatea competentă poate decide verificarea la fața locului a autenticității datelor prezentate de către solicitant; rezultatul verificărilor se înscrie într-un proces-verbal care se semnează de reprezentantul autorității competente și de un reprezentant al operatorului economic solicitant.

(3) Procesul-verbal sau raportul de analiză, după caz, se constituie parte integrantă a documentației anexate la cererea de atestare.

Art. 26. — În urma analizei făcute, dacă este cazul, autoritatea competentă comunică solicitantului completările sau clarificările necesare privitoare la documentația anexată la cererea de atestare; solicitantul trebuie să transmită completările sau clarificările solicitate de autoritatea competentă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea comunicării; în caz contrar, cererea de atestare este scoasă din evidențele autorității competente, documentele se restituie solicitantului la cererea acestuia și se aplică prevederile art. 31 alin. (3).

Art. 27. — (1) Dacă documentația anexată la cererea de atestare/reatestare este completă și conformă cu prevederile prezentului regulament, departamentul de specialitate întocmește, în termen de 45 de zile lucrătoare, un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării atestatului de operator de măsurare solicitat.

(2) Raportul se prezintă Comisiei de atestare a autorității competente.

Art. 28. — (1) Comisia de atestare a operatorilor economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din cadrul autorității competente are și competențe privind atestarea operatorilor de măsurare.

(2) Pentru atestarea operatorilor de măsurare, Comisia de atestare a autorității competente are următoarele atribuții:

a) analizează raportul întocmit de departamentul de specialitate cu privire la cererea de atestare/reatestare transmisă de operatorul economic;

b) analizează raportul cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului de operator de măsurare;

c) hotărăște privind atestarea/reatestarea sau refuzul de atestare/reatestare a operatorului economic;

d) hotărăște privind modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului de operator de măsurare;

e) supune aprobării președintelui autorității competente atestarea/reatestarea operatorului economic, precizând tipul și perioada de valabilitate a fiecărui atestat de operator de măsurare;

f) supune aprobării președintelui autorității competente modificarea, suspendarea ori retragerea atestatului de operator de măsurare.

(3) Pentru atestarea operatorilor de măsurare, ședințele Comisiei de atestare se programează, de regulă, o dată pe lună, data ședinței și ordinea de zi afișându-se pe pagina de internet a autorității competente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței; reprezentanții operatorilor economici pot participa la ședință, în calitate de invitați, în vederea susținerii cererii de atestare ca operator de măsurare sau pentru eventuale lămuriri solicitate de membrii Comisiei de atestare.

Art. 29. — În raportul întocmit de departamentul de specialitate în conformitate cu prevederile art. 27, propunerea de acordare sau de refuz al acordării atestatului de operator de măsurare solicitat de un operator economic se motivează pe baza următoarelor criterii:

a) corectitudinea, veridicitatea și completitudinea documentației anexate la cererea de atestare transmisă de solicitant, conform prevederilor prezentului regulament, rezultată din analiza respectării prevederilor art. 18, art. 19—22, ale anexei nr. 5 și, după caz, ale art. 25;

b) existența unui cadru tehnico-organizatoric care să permită îndeplinirea categoriilor de activități pentru care se solicită atestare, cu respectarea cerințelor prezentului regulament, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 18 alin. (2) lit. a), b), c) și f);

c) viabilitatea financiară a operatorului economic, analizată în baza indicatorilor de bonitate financiară, conform procedurii specifice, afișată pe pagina de internet a autorității competente, luându-se în considerare documentele precizate la art. 18 alin. (2) lit. d) și e);

d) asigurarea personalului calificat, competent și în număr corespunzător, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 18 alin. (2) lit. f), g), i) și j), precum și a celor precizate la art. 19—22, în conformitate cu tipurile și categoriile de atestate solicitate;

e) modul de asigurare a calității activităților desfășurate de către operatorul economic solicitant, rezultată din analiza documentelor precizate la art. 19—22.

Art. 30. — Atestarea sau refuzul de a atesta un operator economic se face prin decizie a președintelui autorității competente, în baza raportului întocmit de departamentul de specialitate și a procesului-verbal întocmit în ședința Comisiei de atestare.

Art. 31. — (1) Decizia președintelui autorității competente privind atestarea sau refuzul de a atesta un operator economic se comunică în cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii; comunicarea se face pe pagina de internet a autorității competente.

(2) Operatorul economic achită diferența de 50% din contribuția bănească aferentă atestatului, în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea autorității competente privind decizia de atestare.

(3) Suma achitată la înregistrarea cererii de atestare nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de atestare de către acesta, în cazul neacordării atestatului de operator de măsurare, precum și în cazul scoaterii din evidența autorității competente a cererii de atestare.

Art. 32. — (1) Atestatul de operator de măsurare, întocmit conform conținutului-cadru prezentat în anexa nr. 9, decizia președintelui autorității competente și o copie a raportului întocmit de departamentul de specialitate conținând condițiile de valabilitate a atestatului se eliberează reprezentantului legal sau împuternicitului operatorului economic titular, la sediul autorității competente, în termen de 5 zile lucrătoare de la achitarea integrală a contribuției bănești pentru atestare, pe baza unui proces-verbal de predare-primire a documentelor.

(2) Lista operatorilor economici titulari de atestat de operator de măsurare și categoria de atestat se publică pe pagina de internet a autorității competente după eliberarea atestatului de operator de măsurare, conform precizărilor alin. (1); de asemenea, pe pagina de internet a autorității competente se publică lista cererilor de atestare scoase din evidențele autorității competente.

(3) Decizia privind atestarea sau refuzul de a atesta un operator economic, precum și durata de valabilitate a atestatului se înscriu pe lista deciziilor președintelui autorității competente și se publică pe pagina de internet a autorității competente.

(4) Decizia privind refuzul de a atesta un operator economic poate fi contestată de către solicitant la autoritatea competentă în termen de 10 zile de la data transmiterii deciziei. Răspunsul autorității competente la contestații se va comunica solicitantului în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora.

Art. 33. — Atestatul de operator de măsurare acordat operatorului economic poate avea durată de cel mult 10 ani și se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic, având formatul prezentat în anexa nr. 10; numărul atestatului de operator de măsurare este numărul de ordine din registru.

Art. 34. — Poate fi atestat provizoriu, pentru o perioadă de un an:

a) operatorul economic care nu a desfășurat până la data solicitării de atestare activitățile supuse atestării;

b) operatorul economic care îndeplinește la limită criteriul menționat la art. 29 lit. c), conform procedurii de analiză a indicatorilor de bonitate financiară, emisă de autoritatea competentă;

c) operatorul economic care nu transmite autorității competente documente privind certificarea sistemului de management al calității, însă demonstrează că a început

procedurile legale de certificare și prezintă în documentația anexată cererii:

- o copie a unui contract de certificare; sau
- un act adițional la un contract de certificare (de supraveghere a certificării), încheiat cu una dintre societățile comerciale acreditate de RENAR, prin care se prevede ca, în termen de maximum un an, activitățile supuse să fie certificate din punctul de vedere al calității.

Art. 35. — Nu este reatestat:

- a) operatorul economic care se încadrează în prevederile art. 34 lit. c) și care nu a finalizat până la data de expirare a atestatului de operator de măsurare procesul de certificare a sistemului de management al calității;
- b) operatorul economic care, în perioada suspendării atestatului de operator de măsurare, execută lucrări sau operații pentru care există obligația de a deține un astfel de document;
- c) operatorul economic care nu menține în perioada de valabilitate a atestatului de operator de măsurare numărul minim de personal calificat în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
- d) operatorul economic care nu respectă cerințele obligatorii impuse de autoritatea competentă, stabilite la art. 45, respectiv cerințele precizate în raportul întocmit de departamentul de specialitate, parte integrantă din atestatul de operator de măsurare.

Art. 36. — Contribuțiile bănești percepute de autoritatea competentă pentru atestarea ca operator de măsurare a operatorilor economici se actualizează anual, prin ordin al președintelui autorității competente.

Art. 37. — Pe pagina de internet a autorității competente se publică:

- a) lista operatorilor economici titulari de atestat de operator de măsurare, categoria atestatului, durata de valabilitate a acestuia;
- b) lista cererilor de atestare ca operator de măsurare refuzate sau scoase din evidențele autorității competente;
- c) lista operatorilor economici cărora li s-a suspendat sau retras atestatul de operator de măsurare;
- d) lista operatorilor economici cu activitate de operator de măsurare monitorizată.

CAPITOLUL X

Modificarea atestatului de operator de măsurare

Art. 38. — (1) La cererea unui operator economic atestat sau din proprie inițiativă, autoritatea competentă poate decide modificarea atestatului de operator de măsurare acordat acestuia, atunci când pentru titular a survenit una dintre următoarele situații:

- a) schimbarea statutului juridic;
- b) de schimbarea denumirii sau a sediului operatorului economic;
- c) modificări privind numărul și calificarea personalului, astfel încât nu mai sunt respectate cerințele minimale pentru tipul și categoria de atestat de operator de măsurare deținut, după caz;
- d) modificări privind capacitatea tehnico-profesională sau limitarea ori extinderea domeniului de activitate.

(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) sunt notificate autorității competente de operatorul economic atestat, în termen de 10 zile de la apariția lor, solicitând totodată modificarea atestatului de operator de măsurare.

(3) Modificarea atestatului de operator de măsurare se realizează prin decizie a președintelui autorității competente, pe baza unui raport întocmit de departamentul de specialitate și analizat în ședința Comisiei de atestare.

(4) Autoritatea competentă eliberează titularilor noi documente de atestare; la eliberarea noilor documente de atestare, cele emise anterior vor fi restituite autorității competente, în vederea anulării.

CAPITOLUL XI

Suspendarea sau retragerea atestatului de operator de măsurare

Art. 39. — În situațiile enumerate în continuare, la sesizarea din oficiu a autorității competente ori la sesizarea transmisă de operatori de rețea sau de piață, de alte părți interesate, inclusiv de operatorul economic atestat, se iau următoarele măsuri:

1. autoritatea competentă suspendă atestatul de operator de măsurare pe perioade cuprinse între 3 luni și un an:

- a) în cazul în care titularul nu asigură securitatea datelor măsurate sau asigură accesul la date al unor entități care nu au dreptul acesta;
- b) în cazul în care titularul, în mod repetat, nu transmite sau transmite cu întârziere datele măsurate entităților care au dreptul reglementat;
- c) în cazul în care titularul nu notifică autorității competente, în termen de 30 de zile, modificarea circumstanțelor avute în vedere la atestare;
- d) în cazul în care titularul a prezentat în anexă la cererea de atestare date și/sau documente neconforme cu realitatea;
- e) în cazul nerespectării reglementărilor tehnice în vigoare;
- f) în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului unui titular de atestat de operator de măsurare;
- g) în cazul încălcării de două ori a unei obligații precizate în prezentul regulament.

2. Autoritatea competentă retrage atestatul de operator de măsurare acordat:

- a) în cazul a două suspendări ale atestării;
- b) în cazul în care, în perioada de suspendare a atestatului de operator de măsurare, efectuează lucrări sau operații pentru care există obligația de a deține un astfel de document;
- c) în cazul constatării că titularul atestatului de operator de măsurare a prezentat cu bună știință date și documente eronate în scopul obținerii atestatului;
- d) în cazul neexecutării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea competentă;
- e) în cazul decăderii din drepturi, al incapacității sau al falimentului titularului atestatului de operator de măsurare, precum și la vânzarea societății care desfășoară activitatea pentru care s-a făcut atestarea.

Art. 40. — (1) În situația prevăzută la art. 39 pct. 1 lit. f), titularul atestatului de operator de măsurare este obligat să notifice autorității competente situația apărută, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

(2) În situația prevăzută la art. 39 pct. 2 lit. e) titularul atestatului de operator de măsurare este obligat să notifice autorității competente situațiile menționate, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, rezilierea sau încheierea de contracte ori prin alte acte.

Art. 41. — Operatorii economici care au fost sancționați de autoritatea competentă prin retragerea unui atestat de operator de măsurare nu au dreptul să solicite un nou atestat într-o perioadă de minimum 5 ani de la data aplicării acestei sancțiuni.

Art. 42. — Suspendarea sau retragerea atestatului de operator de măsurare se realizează printr-o decizie a președintelui autorității competente, pe baza unui raport întocmit de departamentul de specialitate și analizat în ședința Comisiei de atestare.

Art. 43. — În situația în care autoritatea competentă retrage unui operator economic atestatul de operator de măsurare,

serviciul de măsurare a energiei electrice în punctele de măsurare care au fost deservite de acesta se asigură de operatorul/operatorii de rețea care deține/dețin licență de transport sau de distribuție cu contract de concesiune în zona de licență care cuprinde acele puncte de măsurare.

CAPITOLUL XII

Drepturi și obligații ale operatorilor de măsurare a energiei electrice

Art. 44. — Operatorul economic atestat ca operator de măsurare are dreptul de a desfășura activitățile pentru care deține competențe stabilite prin categoria de atestat de operator de măsurare, așa cum sunt precizate la art. 8, pe perioada de valabilitate a acestuia.

Art. 45. — Operatorul de măsurare atestat are următoarele obligații:

a) să respecte prevederile prezentului regulament, ale legilor și reglementărilor în vigoare;

b) să realizeze activități ca operator de măsurare numai la nivelul competențelor precizate în prezentul regulament;

c) să comunice autorității competente orice modificare a structurii de personal care conduce la situații în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de atestare conform precizărilor de la art. 19—22;

d) să întocmească și să transmită anual¹⁾ autorității competente un raport întocmit pentru 12 luni anterioare de activitate, care să conțină cel puțin:

— structura de personal, vizată de inspectoratul teritorial de muncă sau, după caz, de serviciul de resurse umane al societății, întocmită conform anexei nr. 8;

— documente care să ateste menținerea în funcțiune/certificarea sistemului de management al calității cel puțin la nivelul existent în momentul emiterii atestatului de operator de măsurare;

e) să permită accesul reprezentanților autorității competente pentru realizarea de controale/inspecții/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;

f) să transmită autorității competente orice informație sau document în legătură cu activitățile atestate, care îi sunt necesare desfășurării activității proprii;

g) să actualizeze ori de câte ori este cazul documentația care a stat la baza atestării.

CAPITOLUL XIII

Verificarea, îndrumarea și controlul activității operatorilor de măsurare a energiei electrice

Art. 46. — (1) Autoritatea competentă supraveghează activitatea operatorilor economici atestați, prin efectuarea de:

a) verificări, în conformitate cu procedura de verificare; sau

b) controale, în conformitate cu Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice și termice sau cu alte reglementări proprii; cu ocazia controalelor sau în afara acestora, autoritatea competentă efectuează și activități de îndrumare a operatorilor de măsurare a energiei electrice, astfel ca aceștia să respecte cadrul legal, reglementat, de activitate.

(2) În acest scop autoritatea competentă:

a) analizează rapoartele de activitate anuale transmise de operatorii economici atestați ca operatori de măsurare;

b) verifică registrul general de evidență a angajaților, stadiul certificării sistemului de management al calității, activitatea de operator de măsurare a energiei electrice realizată pe baza

atestatului de operator de măsurare, modul de îndeplinire a recomandărilor făcute de autoritatea competentă.

Art. 47. — În exercitarea atribuțiilor de verificare și control, reprezentanții autorizați ai autorității competente au dreptul de acces pe teritoriul și la documentele operatorilor economici atestați ca operatori de măsurare. Operatorul economic verificat/controlat va acorda autorității competente orice asistență necesară pe parcursul efectuării verificării/ controlului.

CAPITOLUL XIV

Răspunderi și sancțiuni

Art. 48. — Autoritatea competentă poate aplica sancțiuni contravenționale operatorilor economici atestați ca operatori de măsurare, cu respectarea dispozițiilor art. 86 alin. (2), (3) și alin. (4) lit. a), precum și ale art. 87 și 88 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele situații, considerate abateri:

a) nerespectarea cerințelor din art. 45 privitoare la obligațiile operatorilor economici atestați ca operatori de măsurare;

b) refuzul de a permite verificările și controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă;

c) neprezentarea, furnizarea incorectă și incompletă a datelor și informațiilor solicitate de autoritatea competentă;

d) nerealizarea cerințelor dispuse de autoritatea competentă.

Art. 49. — Sancțiunile contravenționale pot fi asociate cu măsurile prevăzute în reglementările aplicabile la cap. XI.

Art. 50. — (1) Constatarea și sancționarea abaterilor operatorului economic de la prevederile prezentului regulament se fac de către organul de control al autorității competente.

(2) Operatorul economic sancționat are dreptul de a contesta în termen de 15 zile de la comunicare, conform prevederilor legale în vigoare, sancțiunea aplicată de autoritatea competentă.

CAPITOLUL XV

Dispoziții finale

Art. 51. — (1) Autoritatea competentă pune la dispoziție, pentru consultare publică, pe bază de cerere scrisă, oricare dintre documentele elaborate, în vederea soluționării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei atestări.

(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conțin informații confidențiale, cu caracter de secret de serviciu ori de afaceri, a căror difuzare poate aduce daune persoanelor fizice sau juridice la care se face referire.

Art. 52. — Titularii de licențe acordate de autoritatea competentă, precum și consumatorii de energie electrică de orice fel au obligația de a măsura energia electrică în punctele de decontare doar prin intermediul operatorilor de măsurare a energiei electrice care dețin competențe în condițiile prezentului regulament.

Art. 53. — (1) Operatorii de rețea care dețin licență de transport sau de distribuție sunt atestați de drept ca operatori de măsurare și își pot desfășura această activitate în punctele de măsurare aparținând zonei geografice în care au dreptul să își desfășoare activitatea conform licenței.

(2) Operatorii de rețea, titulari de licență de transport sau de distribuție, desfășoară activități ca operatori de măsurare, în condițiile precizate la alin. (1), corespunzător atestatului de operator de măsurare categoria A.

Art. 54. — Anexele nr. 1—10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

1) Se va avea în vedere data deciziei de acordare a atestatului de operator de măsurare.

CONTRIBUȚII BĂNEȘTI
pentru acordarea/modificarea unui atestat de operator de măsurare

1. De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru acordarea sau modificarea de atestate de operator de măsurare, autoritatea competentă percepe contribuțiile bănești care sunt prezentate în tabelul 1; aceste contribuții bănești se indexează anual în funcție de rata inflației, prin ordin al președintelui autorității competente.

2. Plata contribuției bănești pentru atestare se face fie direct la casieria autorității competente, pe baza facturii întocmite de

serviciul financiar-contabilitate cu ocazia depunerii cererii pentru atestare, fie prin ordin de plată în contul autorității competente; în acest caz serviciul financiar-contabilitate din cadrul autorității competente va emite facturi după verificarea existenței în extrasul de cont a sumei achitate. În ambele cazuri, solicitanții trebuie să includă în dosarul depus pentru atestare ca operator de măsurare și o copie a chitanței/ordinului de plată [conform art. 19 alin.(2) lit. m) din regulament]

Tabelul 1 — Contribuții bănești pentru acordarea sau modificarea atestatelor de operator de măsurare

Operația	Tarif (lei)
Acordarea atestatului de categoria A	2.500
Acordarea atestatului categoria B	2.000
Acordarea atestatului categoria C1	1.500
Acordarea atestatului categoria C2	1.000
Modificarea unui atestat de operator de măsurare	200

ANEXA Nr. 2
la regulament

LISTA
procedurilor operaționale care se întocmesc/se aplică de către operatorii de măsurare atestați

Procedurile operaționale (PO)	Observații
PO de testare a sistemului de măsurare	Se avizează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PO de înlocuire a grupurilor de măsurare	
PO de verificare a grupurilor de măsurare	
PO privind parametrizarea echipamentelor aferente punctelor de măsurare de categoria A	
PO privind accesul la datele achiziționate a entităților autorizate	
PO privind formarea și actualizarea bazei de date privind punctele de măsurare și grupurile de măsurare aferente	
PO de validare a datelor citite din contoare, totalizatoare sau concentratoare	

**MODEL DE CERERE
pentru atestare ca operator de măsurare**

Numărul de înregistrare la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule Președinte,

Subsemnatul,, domiciliat în localitatea,
str. nr., județul (sectorul)....., cod numeric personal, posesor
al actului de identitate seria nr., eliberat de la data de, în calitate
de solicit pentru operatorul economic, cu sediul
(administrator/director general)
în localitatea, str. nr., bl., sc., ap., județul,
cod poștal, acordarea/modificarea următoarelor atestate de operator de măsurare:

- a) atestat de tip, categoria
- b) atestat de tip, categoria

Menționez că operatorul economic pe care îl reprezint:

— este înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. J/.....;

— are codul fiscal (codul unic de înregistrare C.U.I.)

— are contul nr., deschis la Banca, Sucursala

În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunoștință că pot fi contactat la sediul operatorului economic pe care îl reprezint, precum și la nr. de telefon fix, nr. de telefon mobil, nr. de fax

Cererea este însoțită de documentele prezentate în opis.

Data

Semnătura reprezentantului legal (în original) și ștampila

.....

MODUL DE PREZENTATE

a documentației anexate cererii de atestare ca operator de măsurare și detalii privind conținutul documentelor anexate

1. Modul de prezentare a documentației

Cererea de atestare și documentația anexată se îndosariază într-un biblioraft, respectându-se următoarele cerințe:

— paginile se numerotează;

— cererea de atestare este însoțită de un opis al documentației, întocmit conform modelului prezentat mai jos, numărul paginii consemnându-se în opis;

— documentele prezentate în copie se certifică cu mențiunea „conform cu originalul”, semnătură și ștampilă, în original, de către reprezentantul legal al operatorului economic.

2. Detalii privind conținutul documentelor anexate

2.1. Actul constitutiv este reprezentat, pentru societățile comerciale, de statut și/sau, după caz, contract de societate, iar pentru regiile autonome, de regulamentul de organizare și funcționare.

2.2. Din certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare la autoritatea competentă trebuie să reiasă:

— denumirea operatorului economic;

— informații de identificare (sediul social, numărul de ordine în registrul comerțului, starea operatorului economic, forma juridică, codul unic de înregistrare, durata operatorului economic);

— perioada de valabilitate a sediului;

— capitalul social;

— acționari/asociați (nume și prenume, aport la capitalul social, număr de acțiuni/părți sociale, cotele de participare la beneficii/pierderi);

— administratori (nume și prenume, data numirii, calitatea, durata mandatului, puteri);

— cenzori;

— domeniul de activitate, din care să reiasă cel puțin activitatea corespunzătoare CAEN 4531, respectiv CAEN 7420, după caz;

— filiale/sucursale;

— sedii secundare;

— mențiuni înscrise conform art. 21 din Legea 26/1990 privind Registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.3. Din certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de DGFP în a cărei rază teritorială operatorul economic se află în evidență cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare la autoritatea competentă, trebuie să reiasă obligațiile de plată la bugetul de stat general consolidat.

2.4. Din curriculumul vitae (CV) trebuie să reiasă formarea profesională și experiența acumulată în domeniul pentru care solicită atestarea, lucrările realizate; CV se întocmește în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum

vitae, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004.

2.5. La întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico-materială se vor avea în vedere următoarele aspecte:

— lista trebuie întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la regulament;

— se vor anexa copii ale contractelor de închiriere pentru dotările pe care solicitantul nu le are în proprietate;

— lista trebuie să conțină cel puțin dotările minimale corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate pentru care se solicită atestat de operator de măsurare, conform precizărilor din anexa nr. 5 la regulament.

2.6. Declarația pe propria răspundere, șampilată și semnată în original de reprezentantul legal al operatorului economic solicitant, se întocmește conform modelului din anexa nr. 7 la regulament.

2.7. Organigrama operatorului economic este documentul existent în Manualul calității și din care reiese numărul total de personal angajat.

2.8. Prezentarea sistemului de măsurare va cuprinde:

— lista punctelor de măsurare, categoria conform Codului, tensiunea punctului de măsurare;

— modul de înregistrare și de transmitere a datelor, suportul utilizat.

2.9. Structura de personal alocat activităților supuse atestării trebuie întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la regulament. Se vor avea în vedere următoarele aspecte:

— structura de personal trebuie să fie vizată de inspectoratul teritorial de muncă;

— copiile contractelor individuale de muncă anexate structurii de personal trebuie să fie vizate de inspectoratul teritorial de muncă sau de inspectorul de muncă care lucrează ca angajat al operatorului economic solicitant în cadrul Serviciului de resurse umane;

— se vor anexa copii ale diplomelor de calificare profesională sau ale legitimațiilor de electrician autorizat, în conformitate cu prevederile art. 20—23 din regulament, după caz.

2.10. Dovada achitării a 50% din contribuția bănească pentru atestare se face incluzând în documentație o copie a ordinului de plată sau a facturii/chitanței emise de autoritatea competentă, în cazul în care plata s-a făcut la sediul autorității competente.

2.11. Opisul se structurează astfel:

Nr. crt.	Actul	Pagina nr.
1.	Act constitutiv	
2.	Certificat de înregistrare	
3.	Certificat constatator	
4.	Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice	
5.	Bilanț contabil	
6.	Contul de profit și pierdere	
7.	Curriculum vitae	
8.	Curriculum vitae	
	

Șampilă

*ANEXA Nr. 5
la regulament*

Model pentru întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico-materială

LISTA cuprinzând dotarea tehnico-materială din cadrul

.....
(denumirea operatorului economic)

Nr. crt.	Dotare	Nr. bucăți	În proprietate/inchiriate de la ¹⁾
Spații tehnologice/netehnologice			
1.			
2.			
3.			
...			

Nr. crt.	Dotare	Nr. bucăți	În proprietate/închiriate de la ¹⁾
Dispozitive			
1.			
2.			
3.			
...			
Aparate de măsurare, etaloane			
1.			
2.			
3.			
...			
Birotică, hardware, software licențiat			
1.			
2.			
3.			
...			

Semnătura reprezentantului legal (în original) și ștampila

.....
¹⁾ Pentru dotările închiriate se va preciza denumirea operatorului economic proprietar cu care solicitantul a încheiat un contract-cadru de închiriere.

*ANEXA Nr. 6
la regulamentul*

LISTA

dotărilor minime pentru atestarea ca operator de măsurare

1. Pentru atestare ca operator de măsurare a energiei electrice categoriile A, B și C1

- a) Spații tehnologice/netehnologice:
 - servicii funcționale și puncte de lucru
 - magazii/spații de depozitare securizate
- b) Mijloace auto:
 - mijloace auto pentru transport de persoane și aparate
- c) Dispozitive:
 - mijloace de protecție.
- d) Aparate de măsurare și citire a datelor:
 - contoare-etalon trifazate
 - contoare-etalon monofazate
 - aparatura pentru verificarea succesiunii fazelor
 - aparatură pentru determinarea diagramelor la contoare
 - sondă optică

- laptop
- e) Birotică, hardware, software licențiat:
 - configurații PC și programe pentru evidența caracteristicilor grupurilor de măsurare a energiei electrice aflate în competența operatorului de măsurare

2. Pentru atestare ca operator de măsurare a energiei electrice categoria C 2:

- a) Spații:
 - sediul serviciilor funcționale și puncte de lucru
 - magazii/spații de depozitare securizate
- b) Mijloace auto:
 - mijloace de transport pentru persoane
- c) Aparate de măsurare:
 - aparatura pentru verificarea succesiunii fazelor
 - aparatură pentru determinarea diagramelor la contoare

*ANEXA Nr. 7
la regulamentul*

Model pentru întocmirea declarației pe propria răspundere privind dotarea tehnico-materială

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind dotarea tehnico-materială

Subsemnatul,, domiciliat în localitatea, str. nr., județul (sectorul), cod numeric personal, posesor al actului de identitate seria nr., eliberat de la data, în calitate de
 (administrator/director general/etc.)
 al operatorului economic, declar pe propria răspundere că:

— în cadrul operatorului economic există dotarea minimă necesară desfășurării activităților pentru care solicit atestat de operator de măsurare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la Regulamentul pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul electroenergetic național, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007;

— toate dotările tehnico-materiale precizate în documentația anexată cererii de atestare sunt conforme cu realitatea, există în cadrul societății și pot fi verificate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

— aparatele de măsurare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezintă respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

Nume și prenume

.....

Semnătura (în original)

.....

Ștampila

*ANEXA Nr. 8
la regulamentul*

Model pentru întocmirea structurii de personal alocat activităților supuse atestării

Confirmăm corectitudinea datelor înscrise în coloanele 2, 4 și 5 ale tabelului de mai jos
Inspectoratul Teritorial de Muncă¹⁾

STRUCTURA DE PERSONAL alocat activităților supuse atestării

Nr. crt.	Numele și prenumele	Pregătirea profesională ²⁾	Funcția în cadrul societății ³⁾	Nr./ Dată contract individual de muncă (CIM) ⁴⁾	Perioadă în CIM ⁵⁾	Gradul și tipul legitimației de electrician autorizat
1.						
2.						
3.						
...						

¹⁾ Operatorii economici care au în structura organizatorică un serviciu de resurse umane în cadrul căruia este angajat un inspector de personal autorizat vor prezenta structura de personal vizată de serviciul propriu de resurse umane.

²⁾ Se vor include informații privind calificarea profesională (de exemplu, inginer etc.), precum și specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de exemplu, energetică, electrotehnică, electromecanică, maistru electrician centrale și stații, electrician etc.)

³⁾ Se va preciza funcția deținută în cadrul societății, conform contractului individual de muncă în vigoare (de exemplu administrator, inginer, electrician etc.).

⁴⁾ Se vor preciza numărul contractului individual de muncă și data la care a fost încheiat.

⁵⁾ Se va preciza perioada pentru care este încheiat contractul individual de muncă — determinată sau nedeterminată, după caz.

*ANEXA Nr. 9
la regulamentul*

Conținut-cadru al documentului de atestare ca operator de măsurare

Nr. /R¹⁾ [Data acordării²⁾]

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

În temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ... / ... [data] ..., se acordă [denumirea operatorului economic] cu sediul [sediul operatorului economic], înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. [numărul de înregistrare al operatorului economic], reprezentat(ă) de [numele și prenumele reprezentantului legal al operatorului economic]

ATESTAT de categoria ... pentru ...

Valabilitatea atestatului este de ... an(i) de la data Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în condițiile de valabilitate a atestatului menționate în raportul anexat.

Data emiterii³⁾

Președinte,

.....

¹⁾ „R” reprezintă numărul modificării atestatului de operator de măsurare, efectuată în conformitate cu prevederile cap. X din regulamentul în perioada de valabilitate a atestatului de operator de măsurare; la prima emiterie a atestatului de operator de măsurare, „R” nu se precizează pe atestat.

²⁾ Data acordării atestatului de operator de măsurare de regulă este identică cu data deciziei președintelui autorității competente de acordare a atestatului de operator de măsurare.

³⁾ Data emiterii reprezintă data modificării „R” a atestatului de operator de măsurare; la acordare, data emiterii este identică cu data acordării.

Modelul registrului electronic pentru evidența documentelor de atestare ca operator de măsurare

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

**REGISTRU ELECTRONIC
pentru evidența documentelor de atestare ca operator de măsurare**

Nr. crt.	Operator economic	Sediul social (localitate/județ)	Număr/dată cerere de atestare	Număr/dată atestat de operator de măsurare	Număr modificare	Detalii ¹⁾

¹⁾ Detaliile sunt reprezentate de următoarele informații: datele de identificare ale operatorului economic, data de expirare a atestatului de operator de măsurare, observații diverse, inclusiv sancțiuni aplicate.

★

RECTIFICĂRI

La Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 189/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008—2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 8 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

— în anexa nr. 7 la procedură, în cadrul coloanei a 4-a „Analiză documente — Emisii anuale totale <50/<500/>500 Ktone [lei]”, se va elimina linia dintre primul și al doilea rând.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 158634